

【처음에】

이 가이드에서는 서비스 사용을 시작할 때까지의 흐름을 설명합니다. **설정하려면 인터넷 연결이 필요합니다. 고객님의 스스로 환경의 준비를 부탁드립니다.**

설명사항의 화면 캡처, 설정 문언 등은 단말 및 OS에 의해(업데이트 포함), 변경·갱신되는 경우가 있습니다. 귀하의 단말기와 다른 경우가 있으므로 양해 바랍니다.

① 활성화 URL에 액세스하고 "활성화 코드 발급"를 수행하세요.

※"활성화 코드 발급" 버튼을 누른 후, 통상 **5~10분 정도**로 활성화 코드가 발행됩니다.

※**매주 화요일 오후 10시 ~ 수요일 오전 9시(일본 시간)**은 유지보수 시간입니다.

※유지보수 시간 내에 '활성화 코드 발행'을 수행하는 경우 발행되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 순차적으로 발행되므로 기다려주십시오.

② 발행 요청이 이루어집니다.
"활성화 코드"가 발행될 때까지 잠시 기다려 주십시오.

③ 발급이 완료되면 화면에서 "활성화 코드"를 확인할 수 있습니다.

※"활성화 코드"는 한 번만 사용할 수 있습니다. 재발행은 할 수 없습니다. (삭제된 경우를 포함)

※"활성화 코드"는 발행 의뢰일을 포함해 2일 이내에 인스톨 해, 이용을 개시해 주세요.

※"활성화 코드"발행 완료 후, 단말에 인스톨 하지 않는 경우에서도, 발행 의뢰일로부터 3일째에 자동적으로 이용 개시가 되어 플랜 일수가 카운트되므로 주의해 주십시오. (날짜는 일본 시간을 기준으로 계산됩니다)

④ "활성화 코드"를 복사 (Copy) 하여 붙여넣고 단말에 설치하십시오. ※이용하는 단말, OS에 의해 설정 완료까지의 순서가 다릅니다. 아래를 확인하십시오.

※ QR 코드를 스캔하여 "활성화 코드"를 설정하려면, "QR 코드로 표시" 버튼을 눌러 eSIM 대응 단말기에서 읽어 주십시오.

iOS의 경우 (iOS 15.6.1의 경우)

(1) "설정" > "모바일 데이터 통신" > "모바일 통신 플랜 추가" > "세부 정보를 수동으로 입력"을 선택합니다.

(2)발행된 "활성화 코드"를 각 항목에 맞게 입력합니다.



(3)"모바일 통신 플랜 추가"가 표시되면 입력이 완료됩니다. **APN 설정 없이 인터넷에 접속할 수 있습니다. ※1**

테더링을 이용하는 경우에는 APN을 별도로 설정해야 합니다. 다음 페이지를 확인하시기 바랍니다.

※1 iOS의 APN 구성 프로파일에 대하여

Android의 경우 (OPPO Reno5 A의 경우)

(1) "설정" > "모바일 네트워크" > "eSIM" > eSIM을 "켜기"로 설정 > "eSIM 추가" > "다음" > 화면 하단의 "도움말" > "수동으로 입력" > 을 선택합니다.

(2)발급된 "활성화 코드"를 입력합니다.

《활성화 코드》
"1\$"로 시작하는 모든 문자열을 입력하십시오.
※ 「 Copy 」 버튼에서 복사할 수 있습니다.

(3) "다운로드"를 클릭

(4) "IIJ는 유효합니다"라고 표시되면 입력이 완료됩니다. "완료"를 선택합니다.

(5)완료된 eSIM을 사용할 수 있도록 설정합니다.
"SIM 사용"을 활성화하고 "예"를 선택합니다.

다음으로 APN을 설정해야 합니다.
다음 페이지를 확인하시기 바랍니다.

단말기종 및 iOS 버전에 따라 APN 구성 프로필을 설정해야 할 수 있습니다. 위의 절차로 인터넷 연결을 할 수 없는 경우 전용 APN 구성 프로필을 터미널에 설치합니다.

■ APN 구성 프로필 URL : <https://sim4.me/ppsim/>

※브라우저에서 URL에 액세스하여 전용 구성 프로필을 단말에 설치합니다.

■ 구성 프로필을 확인하는 방법

"설정" > "일반" > "VPN 및 장치 관리" 를 선택합니다.

※ iOS 12.2~iOS 14의 경우 "설정" > "일반" > "프로필"을 선택합니다.

※ 1단말기에 대해 하나의 구성 프로파일이 되기 때문에 이미 기타 이동통신사 구성 프로파일이 단말에 설치되어 있으면 삭제가 필요할 수 있습니다.

5

설치가 완료되면 연결 확인을 수행하십시오.
※ Android 단말기는 아래의 APN 설정이 필수입니다.

iOS의 경우 (iOS 15.6.1의 경우)

④의 설정 완료 후 안테나 픽트가 올바르게 표시되면 설정 완료입니다.
(안테나 픽트가 올바르게 표시되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다)



※테더링을 이용하시는 경우
다음 설정을 수행해야 합니다.

(1) "모바일 데이터 통신 네트워크"를 선택



(2) "모바일 데이터 통신" 및 "인터넷 공유"에 다음 값을 입력합니다.



(3) "설정" > "모바일 통신"에서 "인터넷 공유"가 표시되면 설정 완료입니다.
사용하려면 인터넷 공유를 "켜기"로 설정하십시오.

Android의 경우 (OPPO Reno5 A의 경우)

(1) 다운로드한 eSIM을 선택한 상태에서 "액세스 포인트 이름"을 클릭합니다.

(2) eSIM의 액세스 포인트 이름(APN 이름)을 추가합니다.
왼쪽 상단의 "+"를 선택합니다.



(3) 아래의 "액세스 포인트 이름" 정보를 입력합니다.

【APN 설정 정보】	
이름	: ppsim
APN	: ppsim.jp
사용자 이름	: pp@sim
암호	: jpn
인증 유형	: PAP 또는 CHAP

(4) 스테이커스 바내, 안테나 픽트가 올바르게 표시되면 설정 완료입니다.
(안테나 픽트가 올바르게 표시되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다)

※ Android 단말기의 경우 APN 설정이 필수입니다. 활성화 코드를 설치하는 것만으로는 인터넷에 접속할 수 없으므로 주의해 주십시오.

6

모든 설정이 완료되었습니다. 이용 개시하실 수 있습니다.

■ 기타 주의사항

- 안테나 픽트는 "III"로 표시됩니다.
- iOS 단말기는 기본적으로 액티베이션 코드를 인스톨 후, APN 구성 프로파일의 설정을 하지 않고 인터넷 접속을 실시할 수 있는 것을 확인하고 있습니다만, 기종·OS 버전에 의해 APN 구성 프로파일의 설정이 필요한 경우가 있습니다. 절차에 따라 설정하십시오.
- 단말의 동작 보증은 실시하고 있지 않으므로, 양해 바랍니다.
- OS 및 앱 버전에 따라 사양, 조작 방법, 화면 이미지가 다를 수 있습니다.
- 고객의 이용단말에 있어서의 설정 순서의 잘못 또는 인식 불량에 의한 손해에 대해서, 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

※ 기재되어 있는 상품명, 회사명 등은 각 회사의 상호, 상표 또는 등록 상표입니다. 본문 중에서는 TM, (R) 마크는 표기하고 있지 않습니다.
※ Apple, Apple 로고, iPhone, iPad, iPad Pro, AppleCare는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표(아이폰 주식회사의 라이선스에 따라 사용)입니다.
※ QR코드는 (주)덴소웨이브의 등록상표입니다.